

MICRO8 (Art.708)

Expressément conçu pour la gestion de billards à tarif horaire, MICRO 8 répond également à tous les cas de figure où une rémunération du temps simpose.

Pour billards, PING-PONG, pétanques, tennis, fléchettes, tables de jeu, cartes, golf, minigolf, machines virtuelles, télé-jeux temporisés, salles INTERNET, solariums, saunas, air-hockey, queues de billards professionnels, location de bicyclettes, moto, bateaux, etc..

CARACTÉRISTIQUES:

- **Fonctionnement simple à comprendre et usage aisé.** Un clavier très robuste, une touche pour chaque billard et quelques touches fonctions sont les caractéristiques qui simplifient au maximum son usage.
- **Contrôle de 8 billards.** Pour n'importe quel pays il est possible de programmer l'unité monétaire et définir pour chaque billard le montant minimal de jeu et 2 tarifs horaires (normal et club). Ce n'est qu'à travers la clé qu'il est possible d'accéder à la programmation et à l'affichage des totaliseurs (général à 9 chiffres et individuel à 8 chiffres), ainsi qu'à leur mise à zéro éventuelle. Un autre totaliseur, visualisable sans clé, peut servir au personnel de surveillance. En cas de manque de courant, une pile intérieure permet d'allumer le MICRO 8 pour pouvoir visualiser les montants. Cette pile NE sert pas à maintenir en mémoire les données; celles-ci restent mémorisées même en cas de son retrait.
- De **petite taille** et **robuste**, le boîtier en plastique, entièrement isolé, ne nécessite pas d'une mise à terre. La fixation murale est simple, solide et rapide grâce à 2 vis en façade.
- **Alimentation:** 230V, 50-60Hz, 30mA (Disponible aussi pour 115V).
- **Dimensions et poids:** largeur 21,3cm, hauteur 12,3cm, profondeur 5,6cm, 750g



ACCESSOIRES pour MICRO8

Le MICRO 8 dispose de 2 connecteurs auxquels il est possible de brancher deux contrôleurs extérieurs: le CONTROL-LAMP-4-8 (pour commander l'allumage de 4-8 lampes ou autres utilisations électriques) et le CONTROL-BALL-4-8 (pour contrôler 4-8 BOX à boules). Chaque contrôleur peut être placé jusqu'à 100 m du MICRO 8 et son branchement se fait à travers un simple câble téléphonique à 4 fils. Une rallonge de 15 m est fournie avec chaque contrôleur, ce qui permet de les positionner de façon telle à simplifier au maximum les branchements aux lampes, ainsi qu'aux tiroirs à boules et de positionner le MICRO 8 à l'endroit plus pratique pour l'opérateur.

CONTROL-LAMP >...>>Link

Sert à commander l'allumage de 4-8 lampes ou autres utilisations électriques. Chacune des 4-8 sorties est gérée par un relais et protégée par un fusible. L'intensité admissible sur chaque sortie est de 5A/250V.

CONTROL-BALL ...>>Link

Sert à contrôler 4-8 BOX (tiroirs) contenant les boules. Le branchement entre chaque BOX et le contrôleur se fait uniquement à travers 2 fils en basse tension (24V). Le BOX se présente sous la forme d'un robuste tiroir métallique, doté d'un système simple et mécanique pour le contrôle de toutes les boules (breveté). Il existe des BOX pour tous types de boules: voir codes articles. Lorsque sur le MICRO 8 le début d'un jeu (START) est commandé, le portillon des boules s'ouvre automatiquement pour permettre au joueur d'extraire le plateau qui les contient. Dès réinsertion du plateau portant TOUTES les boules dans le BOX et fermeture du portillon (en cas de manque d'une boule, celui-ci ne se ferme pas), le MICRO 8 interrompt automatiquement le comptage du temps et signale à l'opérateur la fin du jeu. Il est possible de brancher aux CONTROL-BALL-8 de simples contenants pour boules dont l'extraction du plateau provoque l'ouverture d'un micro-interrupteur. Dans ce cas, le début du jeu se déclenche automatiquement au moment de l'extraction du plateau.



Codes articles et prix (hors TVA)