

CT41, CT61

Validador-Temporizador accionado por monedas, fichas y tarjetas prepago para 4-6 servicios. Versión con validador de monedas electrónico y lector de tarjetas prepago RFID sin contacto.

Utiliza pantalla OLED.

art.182-41 **CT41** - para 4 servicios (foto)

art.182-61 **CT61** - para 6 servicios (foto)

Sirve para gestionar servicios de iluminación de campos de juego, terminales de internet, juegos electrónicos, lavadoras, aspiradoras, solariums, aires acondicionados de salas en zonas de playa, cintas de correr, etc... Para las duchas o suministros de agua los modelos indicados son los CT41w, CT61w.

- **Introducir las monedas o las fichas, o bien apoyar las tarjetas prepago, las pulseras o los llaveros sobre el lector RFID para activar las cargas eléctricas.**

- El **CT** es suministrado con una **centralita de relés** separada. De este modo, el **CT** puede ser instalado en un lugar práctico para los usuarios. Conviene instalar la **centralita de relés** en un lugar cercano a los servicios para no usar mucho cable en las conexiones eléctricas.

- **Relé de 10A.** Admite como máximo una carga de 2300VA con 230V o de 1150VA con 115V. El contacto puede ser utilizado también para cortar tensiones muy bajas o señales de mando.

- El **tiempo de prestación** del servicio (cierre del relé) puede ser configurado fácilmente entre 1 segundo y 24 horas.

- Función de **acumulación del tiempo** de prestación del servicio (puede ser habilitada). Cuando está activada, al meter varias monedas o fichas en el aparato o al apoyar varias veces las etiquetas, o transpondedores, se prolonga el tiempo de servicio disponible (48 horas máximo). Cuando está desactivada, no se prolonga el tiempo disponible. En este caso, las monedas o fichas son rechazadas por el validador y no se deduce el saldo disponible de la etiqueta RFID.

- Es posible configurar un **retraso de inicio del servicio**; es útil si el usuario necesita tiempo para acceder o prepararse para usar el servicio.

- En una **pantalla luminosa** (OLED) se indica el coste del servicio, su disponibilidad y el tiempo de servicio restante. La pantalla luminosa facilita la configuración de estos parámetros.

- **Plurilingüe:** Es posible elegir entre 5 idiomas disponibles (alemán, español, francés, inglés y italiano). Esto le facilita al usuario la utilización del producto.

- Es posible conectar **botones de Marcha/Pausa** externamente para que el usuario pueda poner en marcha y parar el servicio. El tiempo de pausa máximo es un parámetro configurable.

- La función de **pausa automática** detiene momentáneamente la prestación del servicio. Puede ser usada como aviso de final de servicio.

- La función de **aviso de final de servicio** usa una salida dedicada para avisar de que el servicio está a punto de finalizar pero sin interrumpirlo. En este modo de funcionamiento cada servicio del **CT** ocupa 2 salidas (relés), dejando disponible así sólo la mitad de los servicios.

- **El tiempo consumido queda guardado** en caso de corte de corriente y la cuenta es reanudada al volver la corriente, evitándose así que se ponga en cero cuando se producen cortes momentáneos y las consiguientes quejas de los usuarios.

- **Las monedas introducidas cuando el CT está apagado son rechazadas** y expulsadas, evitándose así cualquier queja por parte del usuario.

- Los **CT** utilizan un **validador comparador electrónico** de fácil programación con capacidad de reconocimiento y aceptación de cualquier tipo de moneda o ficha. Es suficiente colocar una moneda o una ficha de **referencia** en una determinada posición de referencia del validador para obtener un modelo de comparación con todas las monedas o fichas introducidas. Por tanto, es fácil cambiar, incluso después, el tipo de moneda a aceptar por el **CT**. Como opción (véase OPCIONES) tenemos el **CT** con **validador electrónico multimoneda**, para la aceptación de varios tipos de monedas a la vez. Para más información véase la sección OPCIONES.

- El **lector RFID** permite pagar el servicio deduciendo el coste correspondiente de la etiqueta-transpondedor y indica el saldo final. El código configurado por el dueño del equipo garantiza la seguridad del sistema de pago. Todas las etiquetas-transpondedores utilizan tecnología RFID sin contactos ni bandas magnéticas.

- El sistema necesita un programador dedicado (**Art. 193-01 CARDWRITER-01**) para cargar y poner en cero el importe de las etiquetas-transpondedores. Los indicadores de saldo permiten comprobar los importes utilizados.

- **Caja de acero inoxidable**, pintada para ofrecer alta resistencia en exteriores. Grado de protección IP30. Como alternativa (véase



Art.182-41

CT41 Temporizador para 4 servicios con validador de monedas y lector de tarjetas RFID

Dimensiones: H26x22,5x14cm. - Peso: 4.3kg.



Art.182-61

CT61 Temporizador para 6 servicios con validador de monedas y lector de tarjetas RFID

Dimensiones: H26x22,5x14cm. - Peso: 4.4kg.



Art.R200-2

FICHA monometálico

Dimensiones: diam. 26.6mm, spess. 2mm
-- cm. - Peso: 0.0085kg.



Art.199-30

Tapa para el validador

Dimensiones: H13.2x6.8x2.4cm. - Peso: 0,16kg.



Art.199-45

Pulsador START/PAUSA IP65, protegido contras salpicaduras de agua

Dimensiones: 8.5x8.9x5.8cm. - Peso: 0.21kg.



Art.199-50

Tarjeta prepago RFID

Peso: 0,005kg.

OPCIONES), el **CT** puede ser suministrado protegido contra la lluvia y salpicaduras de agua (grado de protección IP34).

- **Amplio cajón porta monedas** con cabida para unas 400-500 monedas o fichas.
- El dispositivo no cumple la obligación italiana de almacenamiento electrónico y transmisión de datos (Art. 2, comma 2, D.Lgs. Italiano 127/2015).
- **Dimensiones y peso del CT:** A 26 cm x H 22,5 cm x P 14 cm, peso 4,3 Kg. Gracias a sus **dimensiones compactas** ocupa poco espacio y presenta mejor apariencia estética.
- **Dimensiones y peso de la centralita de relés:** A 19,5 cm x H 24,5 cm x P 9,5 cm, peso 1,0 Kg.
- **Alimentación del CT:** 100-240 V; 0,35 A; 50-60 Hz.
- **Alimentación de la centralita de relés:** 100-240 V; 2,5 A; 50-60 Hz.
- **Garantía:** 2 años ([info](#)).

OPCIONES (seleccionables después de haber metido el artículo en el carro)

- **Validador electrónico multimoneda.**([foto](#)) Indicado cuando se quiere que el **CT** acepte 6 tipos de monedas distintas. Las monedas pueden ser programadas por el dueño del establecimiento introduciendo varias veces cada tipo de moneda. El tiempo programado en el **CT** es asociado a la moneda de menor valor; las otras 5 monedas deben tener un valor múltiple de ésta. Además, es posible aceptar 2 monedas distintas (o bien una ficha y una moneda) del mismo valor.
- **Protección contra la lluvia y salpicaduras de agua.**([foto](#)) Grado de protección IP34 Indicada para sistemas instalados en exteriores no cubiertos o expuestos a salpicaduras de agua. Los sistemas protegidos contra la lluvia y las salpicaduras llevan:
 1. Tapa para el validador ([foto](#)) - Art. 199-30.
 2. Cerradura a prueba de agua.
 3. Juntas de la puerta.

Artículos opcionales (no incluidos)

Art.199-30 Tapa para el validador ([foto1](#), [foto2](#)). Tapa resistente de acero pintada por cataforesis y polvo, provista de ventana transparente de policarbonato. Sirve para proteger el validador de monedas contra las salpicaduras de agua o la arena en zonas de playa. Gran facilidad de montaje con 2 tornillos en todos los modelos **CT**.



Art.199-52
Tarjeta prepago RFID - confección 500 piezas
Peso: 2,700kg.



Art.199-62
Pulsera RFID - silicone, diam.65 mm
Peso: 0,015kg.



Art.199-64
Pulsera RFID - silicone, diam.74mm
Peso: 0,017kg.



Art.199-55
Llavero RFID
Peso: 0,005kg.



Art.193-01
CARDWRITER-01 - Programador RFID
Dimensiones: 13,2x8,9x15,7cm. - Peso: 1,04kg.