

## CT1 - Gettoniera per 1 servizio

(Art.178-10)

Gettoniera a tempo elettronica a moneta o gettone per il pagamento di 1 servizio.

**E' utile per: illuminazione di campi da gioco, terminali internet, giochi elettronici, lavatrici, aspiratori, solarium, condizionatori di locali balneari, tapis roulant, ecc. Per le docce o forniture d'acqua è indicato il modello [CT1w](#) .**

- **L'introduzione di monete/gettoni chiude i contatti di un relè** ai quali va collegato il carico elettrico da gestire.
- **Relè da 10A** . Consente un carico massimo di 2300VA con 230V oppure di 1150VA con 115V. Il contatto può essere utilizzato anche per chiudere tensioni molto basse o segnali di comando. Come opzione (vedi OPZIONI) è possibile fornire il CT1 con un Relè da 30A.
- **Il tempo di erogazione** del servizio (chiusura del relè) è facilmente impostabile da 15 secondi a 6 ore per ciascuna moneta/gettone inserito.
- Funzione di **accumulo del tempo** abilitabile. Se abilitata, l'inserimento di più monete incrementa il tempo disponibile del servizio (massimo 30 ore). Se disabilitata, le monete introdotte quando il servizio è già attivo vengono rifiutate e fuoriescono, evitando contestazioni da parte dell'utente.
- È possibile impostare un **ritardo di inizio erogazione** dall'inserimento della moneta da 0 a 60 secondi. E' utile se l'utente necessita di tempo per accedere o prepararsi ad usare il servizio.
- Una **spia luminosa** (LED) sul frontale segnala quando è in corso l'erogazione del servizio.
- **Il tempo di conteggio viene salvato** in caso di interruzione dell'alimentazione e riprende al suo ripristino, evitando così che brevi interruzioni causino l'azzeramento del tempo e conseguenti lamentele.
- **Le monete inserite quando il CT1 è spento vengono rifiutate** e fuoriescono, evitando contestazioni da parte dell'utente.
- Il CT1 **utilizza una gettoniera elettronica a comparazione** facilmente programmabile per accettare qualsiasi tipo di moneta o gettone. E' infatti sufficiente posizionare una moneta o un gettone di riferimento in una apposita sede posta nella gettoniera: esso serve da comparazione per tutte le monete/gettoni introdotti. Risulta quindi facile, anche in seguito, cambiare il tipo di moneta che il CT1 deve accettare. Come opzione (vedi OPZIONI) è possibile fornire il CT1 con **gettoniera elettronica multimoneta**, utile quando si desidera l'accettazione di più tipi di monete contemporaneamente. Per maggiori informazioni vedere su OPZIONI.
- Un **apposito pulsante interno** (LOAD ON/OFF) permette di azionare manualmente il servizio per facilitare le verifiche di funzionamento.
- **Contenitore in acciaio inox**, con speciale verniciatura ad alta resistenza per esterno. Grado di protezione IP30. Come opzione (vedi OPZIONI), il CT1 può essere fornito protetto da pioggia e spruzzi d'acqua (grado di protezione IP34).
- **Ampio cassetto portamonete** che contiene circa 400-500 monete/gettoni.
- L'apparecchio non assolve all'obbligo italiano di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati (Art. 2, comma 2, D.Lgs. Italiano 127/2015).
- **Dimensioni e peso:** alt. 26 cm, largh. 22,5 cm, prof. 14 cm, peso 3,5kg. Le **dimensioni contenute** riducono l'ingombro e migliorano l'impatto estetico.
- **Alimentazione:** 100-240V, 0.35A, 50-60 Hz.
- **Garanzia:** 2 anni ([info](#)).

### OPZIONI (selezionabili dopo aver inserito l'articolo nel carrello)

- **Relè da 30A.** Consente un carico massimo di 6900VA con 230V oppure di 3450VA con 115V.
- **Gettoniera elettronica multimoneta.** ([foto](#)) E' utile quando si desidera che il CT1 accetti fino a 6 tipi di monete diverse. Le monete sono programmabili dal gestore inserendo più volte ogni tipo di moneta. Il tempo programmato sul CT1 è associato alla moneta di minor valore; le altre 5 monete devono avere un valore multiplo di questa. Inoltre è possibile far accettare 2 monete (oppure un gettone e una moneta) di forma diversa ma aventi lo stesso valore.
- **Protezione da pioggia e spruzzi d'acqua.** ([foto](#)) Grado di protezione IP34. Utile per installazioni all'esterno non coperte oppure in presenza di spruzzi d'acqua. La protezione include:
  1. Robusta copri-gettoniera ([foto](#)), come art.199-30.
  2. Serratura resistente all'acqua.
  3. Guarnizioni nello sportello.

### Articoli Opzionali (non inclusi)

**Art.199-30 Copri-gettoniera** ([foto1](#), [foto2](#)). Robusta protezione in acciaio verniciato in cataforesi più polvere e finestra trasparente in policarbonato. E' utile per proteggere la gettoniera da spruzzi d'acqua o dalla sabbia in zone balneari. Fissaggio molto facile, tramite 2 sole viti, su tutti i modelli CT.



Art.178-10

**CT1 Gettoniera 1 servizio, senza display**  
Dimensioni: H26x22,5x14cm. - Peso: 3,2kg.



Art.R200-2

**GETTONE monometallico**

Dimensioni: diam. 26.6mm, spess. 2mm  
-- cm. - Peso: 0.0085kg.



Art.199-30

**Copri-gettoniera**

Dimensioni: H13.2x6.8x2.4cm. - Peso:  
0,16kg.

