## CT11, CT21

Gettoniera/Temporizzatore a monete, gettoni e carte prepagate per 1-2 servizi. Versione con gettoniera elettronica e lettore di carte prepagate RFID contactless. Utilizza display grafico OLED.

art.182-11 **CT11** - per 1 servizio (foto) art.182-21 **CT21** - per 2 servizi (foto)

E' utile per: illuminazione di campi da gioco, terminali internet, giochi elettronici, lavatrici, aspiratori, solarium, condizionatori di locali balneari, tapis roulant, ecc. Per le docce o forniture d'acqua sono indicati i modelli CT11w

e CT21w

- Introdurre le monete o i gettoni oppure appoggiare le carte prepagate, i braccialetti o i portachiavi al lettore RFID per attivare i carichi elettrici da gestire.
- Relè da 10A. Consente un carico massimo di 2300VA con 230V oppure di 1150VA con 115V. Il contatto può essere utilizzato anche per chiudere tensioni molto basse o segnali di comando.
- Il **tempo di erogazione** del servizio (chiusura del relè) è facilmente impostabile da 1 secondo a 24 ore.
- Funzione di **accumulo del tempo** abilitabile. Se abilitata, inserendo più monete o gettoni o appoggiando più volte i TAG/transponder si incrementa il tempo disponibile del servizio (massimo 48 ore). Se disabilitata, non si effettua nessun incremento del tempo disponibile; le monete o i gettoni vengono rifiutati e fuoriescono dalla gettoniera e non si scala credito dal TAG RFID.
- È possibile impostare un **ritardo di inizio erogazione** dall'avvio del servizio. È utile se l'utente necessita di tempo per accedere o prepararsi ad usare il servizio.
- Un display luminoso (OLED) visualizza il costo del servizio, se è in uso, il tempo rimanente e ne facilita la configurazione.
- Multilingua: È possibile scegliere tra 5 lingue disponibili (inglese, italiano, francese, spagnolo, tedesco). L'utente è così più facilmente guidato all'uso del prodotto.
- È possibile collegare esternamente dei **pulsanti di Avvio/Pausa** con i quali l'utente può avviare o fermare l'erogazione del servizio. Il tempo massimo di pausa è impostabile.
- La funzione di **pausa automatica** interrompe temporaneamente l'erogazione del servizio. Può essere usato come avviso dell'imminente fine del servizio.
- La funzione di **preavviso di fine servizio** usa un'uscita dedicata per avvisare dell'imminente fine del servizio senza interromperlo. In tale modalità ogni servizio del **CT** occupa 2 uscite (relè) dimezzando così il numero di servizi disponibili (tranne che sul **CT11** che dispone comunque di 2 uscite).
- Il tempo di conteggio viene salvato in caso di interruzione dell'alimentazione e riprende al suo ripristino, evitando così che brevi interruzioni causino l'azzeramento del tempo e conseguenti lamentele.
- Le monete inserite quando il CT è spento vengono rifiutate e fuoriescono, evitando contestazioni da parte dell'utente.
- I CT utilizzano una gettoniera elettronica a comparazione facilmente programmabile per accettare qualsiasi tipo di moneta o gettone. E' infatti sufficiente posizionare una moneta o un gettone di riferimento in una apposita sede posta nella gettoniera: esso serve da comparazione per tutte le monete/gettoni introdotti. Risulta quindi facile, anche in seguito, cambiare il tipo di moneta che il CT deve accettare. Come opzione (vedi OPZIONI) è possibile fornire il CT con gettoniera elettronica multimoneta, utile quando si desidera l'accettazione di più tipi di monete contemporaneamente. Per maggiori informazioni vedere su OPZIONI.
- Il **lettore RFID** consente il pagamento del servizio scalandone il costo e visualizza il credito residuo nel TAG/transponder. Il codice impostato dal gestore garantisce un uso sicuro del sistema di pagamento. Tutti i TAG/transponder utilizzano la tecnologia RFID priva di contatti e bande magnetiche.
- Il sistema necessita di un programmatore dedicato (Art. 193-01 CARDWRITER-01) per caricare ed azzerare l'importo dei TAG/transponder. I totalizzatori permettono di verificare gli importi erogati.
- Contenitore in acciaio inox, con speciale verniciatura ad alta resistenza per esterno. Grado di protezione IP30. Come opzione (vedi OPZIONI), il CT può essere fornito protetto da pioggia e spruzzi d'acqua (grado di protezione IP34).
- Ampio cassetto portamonete che contiene circa 400-500 monete/gettoni.
- L'apparecchio non assolve all'obbligo italiano di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati (Art. 2, comma 2, D.Lgs. Italiano 127/2015).
- **Dimensioni e peso**: alt. 26 cm, largh. 22,5 cm, prof. 14 cm, peso 3,1 kg. Le **dimensioni contenute** riducono l'ingombro e migliorano l'impatto estetico.
- Alimentazione: 100-240V, 0.35A, 50-60 Hz.
- Garanzia: 2 anni (info).





Art.182-11
CT11 Temporizzatore 1 servizio con
Gettoniera e Lettore carte RFID
Dimensioni: H26x22,5x14cm. - Peso: 3.4kg.



Art.182-21 CT21 Temporizzatore 2 servizi con Gettoniera e Lettore di carte RFID

Dimensioni: H26x22,5x14cm. - Peso: 3.5kg.



Art.R200-2 **GETTONE monometallico**Dimensioni: diam. 26.6mm, spess. 2mm
-- cm. - Peso: 0.0085kg.



Art.199-30 **Copri-gettoniera** Dimensioni: H13.2x6.8x2.4cm. - Peso: 0,16kg.



Art.199-45 **Pulsante AVVIO/PAUSA IP65, protetto contro i getti d'acqua**Dimensioni: 8.5x8.9x5.8cm. - Peso: 0.21kg.



Art.199-50 **Carta prepagata RFID** Peso: 0,005kg.

## OPZIONI (selezionabili dopo aver inserito l'articolo nel carrello)

- Gettoniera elettronica multimoneta.(foto) E' utile quando si desidera che il CT accetti fino a 6 tipi di monete diverse. Le monete sono programmabili dal gestore inserendo più volte ogni tipo di moneta. Il tempo programmato sul **CT** è associato alla moneta di minor valore; le altre 5 monete devono avere un valore multiplo di questa. Inoltre è possibile far accettare 2 monete (oppure un gettone e una moneta) di forma diversa ma aventi lo stesso valore.
- Protezione da pioggia e spruzzi d'acqua.(foto) Grado di protezione IP34. Utile per installazioni all'esterno non coperte oppure in presenza di spruzzi d'acqua. La protezione include: 1. Robusta copri-gettoniera (foto), come art.199-30.
- 2. Serratura resistente all'acqua.
- 3. Guarnizioni nello sportello.

## Articoli Opzionali (non inclusi)

Art.199-30 Copri-gettoniera (foto1), foto2). Robusta protezione in acciaio verniciato in cataforesi più polvere e finestra trasparente in policarbonato. E' utile per proteggere la gettoniera da spruzzi d'acqua o dalla sabbia in zone balneari.

Fissaggio molto facile, tramite 2 sole viti, su tutti i modelli CT.



Art.199-52 Carta prepagata RFID - confezione da 500 pezzi Peso: 2,700kg.



Art.199-55 Portachiavi RFID Peso: 0,005kg.



Art.199-62

Braccialetto RFID in silicone, diam.65

Adatto per polsi piccoli e medi, con circonferenza minore di 190mm (circa il 15%

Peso: 0,015kg



Art.199-64

Braccialetto RFID in silicone, diam.74mm

Adatto per polsi grandi, con circonferenza maggiore di 190mm (circa il 15% di utenti) Peso: 0,017kg.



Art.193-01

**CARDWRITER-01 - Programmatore RFID** Dimensioni: 13,2x8,9x15,7cm. - Peso: 1,04kg.