

CT1- Münzautomat für 1 Service

(Art.178-10)

Münzautomat. Münz-/Wertmarkenautomat für die Bezahlung von 1 zeitgesteuerten Service

Nützlich für: Spielfeldbeleuchtung, Internetterminals, elektronische Spiele, Waschmaschinen, Sauger, Solarium, Klimaanlage in Badeanstalten, Laufbänder, usw. Für Duschen oder Wasserabgaben eignet sich das Modell [CT1w](#).

- **Der Einwurf von Münzen/Wertmarken schließt die Kontakte eines Relais**, an die die zu steuernde Last angeschlossen wird.
- **10A Relais**. Ermöglicht eine max. Last von 2300 VA mit 230V oder 1150VA mit 115V. Der Relaiskontakt kann auch zum Schließen von Niederspannungs-Stromkreisen oder Steuersignalen benutzt werden. Als Option (siehe OPTIONEN) kann der CT1 mit einem 30A Relais geliefert werden.
- Die Service-**Laufzeit** (Schließung des Relais) ist einfach einstellbar von 15 Sekunden bis 6 Stunden für jede eingeworfene Münze/Wertmarke.
- Aktivierbare Funktion **Zeitaddition**. Bei Aktivierung wird bei Einwurf mehrerer Münze die verfügbare Servicezeit erhöht (max. 30 Stunden). Bei Deaktivierung werden die bei bereits gestartetem Service eingeworfenen Münzen abgelehnt und wieder zurückgegeben, um Beanstandung seitens des Nutzers zu vermeiden.
- Es ist möglich, eine **Service Vorlaufzeit** ab Münzeinwurf von 0 bis 60 Sekunden einzustellen. Damit hat der Nutzer die nötige Zeit, um zum Service zu gelangen oder sich vorzubereiten.
- Eine **Warnleuchte** (LED) auf der Frontseite signalisiert, wenn die Serviceabgabe läuft.
- Bei Unterbrechung der Stromversorgung wird **die zuletzt angezeigte/gezählte Zeit gespeichert** und bei Wiederherstellung der Stromversorgung setzt der Zeitablauf ab dieser Zeit wieder ein. Dadurch kann verhindert werden, dass bei kurzen Unterbrechungen die Zeit nullgestellt wird und sich die Kunden beschweren.
- **Bei ausgeschaltetem CT1 werden die eingeworfenen Münzen verweigert** und fallen heraus, um Beanstandungen seitens des Nutzers zu vermeiden.
- Der CT1 **benutzt einen elektronischen Vergleichsmünzprüfer**, der leicht darauf zu programmieren ist, jede Art von Münze oder Wertmarke zu akzeptieren. Sie müssen einfach nur eine Münze oder eine Wertmarke als **Musterstück** in der entsprechenden Aufnahme des Münzautomaten positionieren: Das Muster dient zum Vergleich bzw. zur Prüfung für alle eingeworfenen Münzen/Wertmarken. Dadurch ist es einfach, auch im Nachhinein, die Münzsorte, die der CT1 annehmen muss, zu ändern. Als Option (siehe OPTIONEN) kann der CT1 mit **elektronischem Mehrfachmünzenautomat** zu liefern, der für die Annahme mehrerer Münzsorten gleichzeitig nützlich ist. Für weitere Informationen siehe OPTIONEN.
- Eine **interne Drucktaste** (LOAD ON/OFF) ermöglicht die manuelle Aktivierung des Services, um die Betriebsprüfungen zu erleichtern.
- **Behälter aus Edelstahl**, mit besonderer hoch widerstandsfähiger Lackierung für die Installation im Freien. Schutzklasse IP30. Als Zubehör (siehe OPTIONEN) kann der CT1 regen- und wassergeschützt geliefert werden (Schutzklasse IP34).
- **Großes Schublade als Münzkassenfach**, das etwa 500 Münzen/Wertmarken aufnehmen kann.
- Das Gerät erfüllt nicht die in Italien geltende Verpflichtung zur elektronischen Speicherung und telematischen Übermittlung von Daten (Art. 2, Absatz 2, italienische Gesetzesverordnung D.Lgs. 127/2015).
- **Abmessungen und Gewicht**: Höhe 26 cm, Breite 22,5 cm, Tiefe 14 cm, Gewicht 3,5kg. Die **geringen Abmessungen** reduzieren den Platzbedarf und verbessern die optische Ästhetik.
- **Versorgung**: 100-240V, 0,35A, 50-60 Hz.
- **Garantie**: 2 Jahre ([Info](#)).



Artikelnummern und preise (zzgl. MwSt.)



Art.178-10

CT1 Münzautomat 1 Service, ohne Display

Abmessungen: H26x22,5x14cm. - Gewicht: 3,2kg.



Art.R200-2 EUR 0.70

JETON monometallisch

Abmessungen: diam. 26.6mm, spess. 2mm -- cm. - Gewicht: 0.0085kg.



Art.199-30 EUR 42.00

Münzautomat-Abdeckung

Abmessungen: H13.2x6.8x2.4cm. - Gewicht: 0,16kg.

OPTIONEN (auswählbar nach Einfügung des Artikels in den Warenkorb)

- **30A Relais** . Ermöglicht eine max. Last von 6900 VA mit 230V oder 3450VA mit 115V.
- **Elektronischer Mehrfachmünzenautomat.(Foto)** Nützlich, wenn Sie möchten, dass der CT1 bis zu 6 verschiedene Münzsorten annehmen soll. Die Münzen sind vom Betreiber durch mehrmaligen Einwurf jeder Münzsorte programmierbar. Die im CT1 programmierte Zeit ist der Münze mit dem niedrigsten Wert zugeordnet; die anderen 5 Münzen müssen einen vielfachen Wert dieser Münze haben. Außerdem können 2 unterschiedliche Münzen (oder eine Wertmarke und eine Münze) mit dem gleichen Wert angenommen werden.
- **Regen- und Wasserspritzschutz.(Foto)** Schutzklasse IP34. Nützlich bei nicht überdachten Installationen im Freien oder bei Vorhandensein von Wasserspritzern. Der Schutz beinhaltet:

1. Robuste Münzautomat-Abdeckung (Foto), wie Art. 199-30.
2. Wasserfeste Verriegelung.
3. Dichtungen an der Klappe.

Optionale Artikel (nicht inbegriffen)

Art.199-30 Münzautomat-Abdeckung (Foto1, Foto2). Robuster Schutz aus Stahl, pulverbeschichtet und lackiert mit durchsichtigem Fenster aus Polycarbonat. Schützt den Münzautomaten vor Wasserspritzern oder Sand in Badeanstalten bzw. am Strand. Leichte Befestigung mittels 2 Schrauben, eignet sich für alle CT Modellen.