SPEAKER TIMER (Art.154-01, 154-04)

Elektronischer Zeitmesser der Redezeiten

TECHNISCHE DATEN

SPEAKER TIMER ist das ideale Gerät für die Programmierung, Messung und Anzeige von Redezeiten (Minuten:Sekunden); speziell geeignet für Konferenzsäle, Kongresse und überall dort, wo ein Moderator die Redezeiten in einer Diskussion beschränken muss.

- Ermöglicht die Einhaltung von geplanten Abläufen einer Debatte und garantiert die unparteiische Zuteilung von Redezeiten; außerdem wird verhindert, dass die Moderatoren die Redner unterbrechen müssen.
- Das grüne Licht zeigt dem Redner an, dass er sprechen kann. Das gelbe Licht kündigt den bevorstehenden Ablauf der verfügbaren Redezeit an und fordert auf, die Rede zu beenden. Das rote Licht meldet das Ende der zugeteilten Redezeit.
- Es sind 9 verschiedene Redezeiten programmierbar (bis 99 Minuten), jede rasch aus der Tastatur oder Fernbedienung aktivierbar, einschließlich der Ankündigung des Ablaufs für die Einschaltung des gelben Lichts.
- Beim Ablauf der Zeit kann das Gerät programmiert werden, entweder die Zählung fortzusetzen (nach 10 Sekunden beginnt das rote Licht zu blinken und es wird ein intermittierendes Tonsignal ausgegeben), anzuhalten oder automatisch wieder aufgeladen zu werden.
- Vor-oder rückwärts laufende Zeitzählung.
- Anzeige der Zeit mittels 9cm hohen Ziffern, die bis zu einer Entfernung von über 30m gut lesbar sind.
- Auswahl zwischen 2 Tonsignalen und 3 Lautstärken zur Signalgebung Beginn/Ende der Diskussion.
- Wandinstallation mit zwei Schrauben oder Dübeln (Art.154-01); zudem verfügbar ist die Tischausführung (Art.154-04).
- Robustes und vollkommen isoliertes Kunststoffgehäuse, mit Kabel und Stecker, kein Erdanschluss erforderlich.
- Hochwertige, flache Folientastatur, mit 5 Millionen Kontakten pro Taste.
- Stromversorgung: 100-240VAC, 50/60Hz, 0,2A. Der Steckertyp des Netzanschlusskabels und Versorgungsspannung können zum Zeitpunkt der Bestellung ausgewählt werden.





Art.154-01 **SPEAKER TIMER Wandausführung** Abmessungen: 56x19x4cm. - Gewicht: 1.6kg.



Art.154-04 **SPEAKER TIMER Tischausführung**Abmessungen: 56x23.5x9cm. - Gewicht: 2.05kg.



Art.152-10

Multi Timer-Remote Control. Fernbedienung mit Infrarotstrahlen für Multi/Speaker/Archery-Timer Abmessungen: 4,9x11x2,2cm. - Gewicht: 0.17kg.



Art.852

BOX-04 Transportkoffer für Full-Arm-01/05

Abmessungen: 60x40x13,5cm. - Gewicht: 3.0kg.

OPTIONEN

FERNBEDIENUNG mit Infrarotstrahlen (Art.152-10)

Reichweite: 15m.

Versorgung: mit Alkali-batterie 9 Volt.

Betriebsautonomie: etwa 140.000 Arbeitsgänge.

Robuster Aluminiumbehälter mit eingeschränkten Abmessungen: $14,5 \times 5,5 \times 2,2$ cm.

Membrantastatur, kann nicht durch Schmutz oder Flüssigkeiten beschädigt werden.

Handkoffer für den Transport (Art.852)