



1.1. ENGLISH - Software update

In the product page at www.favero.com you will find the last available software version. To update the software, please follow the instructions below:

- 1) download the zip file of the new software from the Favero website;
- 2) extract all the files in the zip file and copy them in the root of an USB memory pen;
- 3) make sure that the console battery is fully charged;
- 4) unplug the battery charger and turn off the console;
- 5) insert the USB memory pen on the USB connector you find on the back (see Fig.2.1);
- 6) press and keep pressed the "ON-OFF" button until you hear 3 consecutive beeps;
- 7) the console will update its own software and at the end, it will display the initial screen where you will be able to verify that the firmware version is the one desired.

1.2. ITALIAN - Aggiornamento software

Nella pagina del prodotto sul sito www.favero.com è sempre presente l'ultima versione disponibile del software; per eseguire l'aggiornamento eseguite le seguenti operazioni:

- 1) scaricate il file zip del nuovo software dal sito web Favero;
- 2) estraete tutti i files e copiateli nella radice principale di una penna USB;
- 3) assicuratevi che la batteria della console sia carica;
- 4) staccate il caricabatterie e spegnete la console;
- 5) inserite la penna nel connettore USB posto sul retro (Fig. 2.1);
- 6) premete e mantenete premuto il pulsante "ON-OFF" fino ad udire tre beep consecutivi;
- 7) la console procederà ad aggiornare il proprio software e al termine visualizzerà la schermata iniziale dove potrete verificare che la versione del firmware sia quella voluta.

1.3. ESPAÑOL - Actualización del software

La última versión del software siempre está disponible para descargar en la página del producto, en la web www.favero.com. Para efectuar la actualización seguir las indicaciones siguientes:

- 1) Descargar el archivo zip del nuevo software de la página web de Favero.;
- 2) Extraer todos los archivos y copiarlos en el directorio principal de una memoria USB extraíble.
- 3) Asegurarse de que la batería de la consola esté cargada.
- 4) Desconectar el cargador de batería y apagar la consola.
- 5) Conectar el extraíble en el conector USB situado detrás (Fig. 2.1).
- 6) Apretar el botón ON-OFF unos segundos hasta oír tres pitidos seguidos.
- 7) La consola iniciará a actualizar su software y al finalizar dicha operación se abrirá la página inicial donde se podrá ver si la versión del firmware es la requerida.

1.4. FRANÇAIS - Mise à jour du logiciel

À la page du produit sur le site www.favero.com vous avez la dernière version du logiciel toujours disponible. Pour effectuer la mise à jour suivez les indications suivantes :

- 1) Téléchargez le fichier zip du nouveau logiciel depuis le site Favero.
- 2) Extrayez tous les fichiers et copiez-les sur le répertoire principal d'une clé USB.
- 3) Assurez-vous que la batterie du pupitre de commande soit chargée.
- 4) Débranchez le chargeur de batterie et éteignez le pupitre de commande.
- 5) Branchez la clé sur le connecteur USB qui se trouve sur le panneau arrière (Fig. 2.1).
- 6) Appuyez sur le bouton ON-OFF jusqu'à ce que vous entendiez trois bips de suite.
- 7) Le pupitre de commande commencera à mettre à jour son logiciel et, une fois cette opération terminée, affichera la page-écran initiale où vous pourrez vérifier si la version du firmware est celle souhaitée.

1.5. DEUTSCH - Aktualisieren der Software

Auf der Produktseite von www.favero.com ist immer die letzte Software-Version verfügbar; eine Aktualisierung wie folgt ausführen:

- 1) Zip-Datei der neuen Software aus der Website von Favero herunterladen;
- 2) alle Dateien entpacken und in den Hauptstamm eines USB-Stick kopieren;
- 3) sicherstellen, dass die Batterie der Konsole aufgeladen ist;
- 4) Ladegerät ausstecken und Konsole abschalten;
- 5) USB-Stick in den Anschluss USB auf der Rückseite einführen (Abb. 2.1);
- 6) Taste "ON-OFF" drücken und gedrückt halten, bis drei aufeinanderfolgende Signaltöne hörbar sind;
- 7) von der Konsole wird die spezielle Software aktualisiert und dann die Startseite angezeigt; hier kann überprüft werden, ob die Version der Firmware der gewünschten entspricht.