

## PLAY30C-FENCING (Art.845)

Tabellone ripetitore per la scherma (75x59cm)

### Funzionamento:

Utilizzato negli incontri di scherma, ripete le principali indicazioni del FULL-ARM-05 per consentirne la visibilità ad una maggiore distanza; viene collegato all'uscita seriale di questi mediante il cavo telefonico fornito in dotazione, lungo 15m ma allungabile fino a 100m.

### Funzioni visualizzate:

- **Contastoccate:** da 0 a 99 per lato. Altezza delle cifre di 17,4cm e leggibilità fino a 50m ed oltre.
- **Cartellino giallo:** punto luminoso giallo su entrambi i lati.
- **Priorità:** lettera 'P' su ogni lato.
- **Cronometro:** tempo massimo di 9 minuti e 59 secondi. Altezza delle cifre di 15cm e leggibilità fino a 40m ed oltre. Il colore dei due punti luminosi tra minuti e secondi indica in modo chiaro ed immediato lo stato del cronometro: VERDE=conteggio, ROSSO=stop.

### Caratteristiche tecniche:

- **Installazione:** Molto semplice in quanto, dopo aver inserito la spina di alimentazione e collegato il FULL-ARM-05, il tabellone è già pronto.
- **Contenitore:** Robusto contenitore in metallo, verniciato a polvere nera. Lastra frontale trasparente antiriflesso.
- **Dimensioni:** larghezza 75cm, altezza 59cm, spessore 10cm.
- **Peso:** 13kg.
- **Lunghezza del cavo seriale:** 15m.
- **Alimentazione:** 230Vca, 60VA MAX. E' disponibile anche la versione a 115V (selezionabile all'acquisto).



Art.845

# PLAY30-C/FENCING

Dimensioni: 75x59x10cm. - Peso: 10.1kg.